

前两天朋友的电脑需要重做系统，但没有光驱，我只好做了一个 pe，准备用 U 口操作，在操作的时候才发现很多品牌电脑由于型号的不同，启动项的快捷键也都有所不同，经过一段时间整理，现在把自己的一点经验分享给大家。

组装机主板		品牌笔记本		品牌台式机	
主板品牌	启动按键	笔记本品牌	启动按键	台式机品牌	启动按键
华硕主板	F8	联想笔记本	F12	联想台式机	F12
技嘉主板	F12	宏基笔记本	F12	惠普台式机	F12
微星主板	F11	华硕笔记本	ESC	宏基台式机	F12
映泰主板	F9	惠普笔记本	F9	戴尔台式机	ESC
梅捷主板	ESC或 F12	联想 Thinkpad	F12	神舟台式机	F12
七彩虹主板	ESC或 F11	戴尔笔记本	F12	华硕台式机	F8
华擎主板	F11	神舟笔记本	F12	方正台式机	F12
斯巴达卡主板	ESC	东芝笔记本	F12	清华同方台式机	F12
昂达主板	F11	三星笔记本	F12	海尔台式机	F12
双敏主板	ESC	IBM笔记本	F12	明基台式机	F8
翔升主板	F10	富士通笔记本	F12		
精英主板	ESC或 F11	海尔笔记本	F12		
冠盟主板	F11或 F12	方正笔记本	F12		
富士康主板	ESC或 F12	清华同方笔记本	F12		
顶星主板	F11或 F12	微星笔记本	F11		
铭瑄主板	ESC	明基笔记本	F9		
盈通主板	F8	技嘉笔记本	F12		
捷波主板	ESC	Gatewa笔记本	F12		
Intel 主板	F6或 F12	eMachine笔记本	F12		
杰微主板	ESC或 F8	索尼笔记本	ESC		
致铭主板	F12				
磐英主板	ESC				
磐正主板	ESC				
冠铭主板	F9				

BIOS设置快捷键：

笔记本：

IBM(冷开机按 F1, 部分新型号可以在重新启动时启动按 F1)

惠普 HP(启动和重新启动时按 F2, F9,F10)

华硕 ASUS(开机出现 ASUS LOGO时按 F2)

索尼 SONY(启动和重新启动时按 F2)

戴尔 Dell (启动和重新启动时按 F2)

宏碁 Acer (启动和重新启动时按 F2)

东芝 Toshiba(冷开机时按 ESC然后按 F1)

康柏 Compaq(开机到右上角出现闪动光标时按 F10, 或者开机时按 F10)

富士通 Fujitsu (启动和重新启动时按 F2)

大多数国产和台湾品牌 (启动和重新启动时按 F2)